# Drehmomente/Drehzahl-Kennlinien

| | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIS341 @80V (Nm) | 6,1 | 5,85271 | 5,61 | 5,16 | 4,74 | 4,40 | 3,99 | 3,65 | 3,26 | 2,98 | 2,79 | 2,62 | 2,40 | 2,18 | 1,99 | 1,86 | 1,72 | 1,62 | 1,53 | 1,47 | 1,39 | 1,32 | 1,26 | 1,20 | 1,14 | 1,08 | 1,03 |
| MIS341 @24V (Nm) | 6,1 | 5,52971 | 4,96 | 3,49 | 2,56 | 2,02 | 1,67 | 1,40 | 1,20 | 1,03 | 0,92 | 0,83 | | | | | | | | | | | | | | | |